

# RK-2K

## 2-KANAL-FUNKSTEUERUNG

Die Funksteuerung **RK-2K** ermöglicht, die an die Relaisausgänge angeschlossene Geräte mithilfe der Handsender zu steuern. Dank der Steuerung ist es möglich, elektrische Geräte wie Parkschrangen, Tore, Rollläden u. ä. per Fernzugriff zu steuern. Die Funksteuerung verfügt zusätzlich über Eingänge und Ausgänge, die zum Betrieb mit der Alarmzentrale vorgesehen sind, deswegen kann sie zur Fernsteuerung des Alarmsystems verwendet werden.

- 2 Relaisausgänge (Kanäle)
- Möglichkeit, bis zu 1024 Handsender zu registrieren
- Möglichkeit der Konfiguration mithilfe eines Computers mit installiertem Programm **RK Soft**
- 2 Ausgänge vom Typ OC
  - Signalisierung schwacher Batterie des Handsenders
  - Signalisierung der Scharfschaltung / Unscharfschaltung / Alarmlöschung im Alarmsystem
- 2 Eingänge zur Überwachung des Zustandes des Alarmsystems
  - Information über Scharfzustand
  - Information über Alarm
- Schnittstelle RS 232 (TTL) zur Verbindung mit dem Computer
- LED zur Signalisierung
- Sabotagekontakt gegen Öffnung des Gehäuses
- mögliche Versorgung mit Gleich- und Wechselspannung
- 2 Handsender **T-2** im Lieferumfang



### TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur	-10°C...+55°C
Gewicht	81 g
Max. Luftfeuchtigkeit	93 ± 3 %
Betriebsfrequenzband	433,05 ÷ 434,79 MHz
Abmessungen	118 x 72 x 24 mm
Spannungsversorgung (±10%) [V AC]	24 V AC
Relaisausgang	1 A / 24 V DC/AC
LV-Ausgang	50 mA / 24 V DC/AC
SS-Ausgang	500 mA / 24 V DC/AC
Ruhestromaufnahme (12 V DC Versorgung)	18 mA
Ruhestromaufnahme (24 V AC Versorgung)	32 mA
Max. Stromaufnahme (12 V DC Versorgung)	37 mA
Max. Stromaufnahme (24 V AC Versorgung)	40 mA
Spannungsversorgung (± 10%)	12...24 V DC