

VERSA Plus

ALARMSYSTEEM

Het **VERSA Plus** alarmsysteem is ontworpen voor beveiliging van kleinere objecten. U kunt een bekabeld of draadloos systeem maken, evenals een hybride systeem welke beide systemen combineert. Het systeem kan werken met **ABAX 2 (ACU-220, ACU-280)** en **ABAX (ACU-120, ACU-270)** en tevens **MICRA (VERSA-MCU)** draadloze controllers.

De **VERSA Plus** is de oplossing die eigenschappen combineert functies van diverse aparte apparaten. De hoofdprint heeft de volgende modules geïntegreerd: Ethernet, GSM/GPRS, PSTN kiezer, spraak en akoestische alarmverificatie. Hierdoor kan het **VERSA Plus** alarmsysteem communiceren via drie kanalen: Ethernet, PSTN, GSM/GPRS en zorgt zo voor een effectieve overdracht van informatie.

- EN 50131 Grade 2
- 4 programmeerbare bekabelde zones:
 - ondersteuning voor NO en NC type detectoren als ook rolluik en trildetectoren
 - ondersteuning voor 1EOL en 2EOL configuratie
- NC type sabotage ingang op de hoofdprint van het alarmsysteem
- 5 programmeerbare bekabelde uitgangen:
 - 2 hoog-vermogen uitgangen
 - 2 laag-vermogen uitgangen, OC type
 - 1 relais uitgang
- 3 voedingsuitgangen
- een speciale uitgang voor aansluiting van een interne sirene in de behuizing (akoestische signalering)
- maximaal aantal programmeerbare zones: 30
- maximaal aantal programmeerbare uitgangen: 12
- systeem onderverdeling in 2 blokken:
 - elke zone kan aan twee blokken worden toegewezen
- systeem te bedienen via:
 - **VERSA-LCD, VERSA-LCDM** LCD bediendelen
 - **VERSA-KWRL2** draadloze bediendelen
 - **INT-TSG2, INT-TSH2** touchscreen bediendelen
 - **INT-CR** blok bediendelen (d.m.v. proximity kaarten/tags)
 - handzenders
 - mobiele applicatie **VERSA CONTROL**
 - telefoon (SMS, spraak menu)
- geïntegreerde modules:
 - ethernet (doormelding naar meldkamer, email, mobiele applicatie, programmeren)
 - GSM/GPRS (doormelding naar meldkamer, spraak/SMS berichten, SMS/spraak menu bediening, mobiele applicatie, programmeren)
 - PSTN kiezer (doormelding naar meldkamer, spraakberichten, spraak menu bediening, programmeren)
 - spraak (afspelen van spraakberichten, spraak menu)
 - audio alarm verificatie (inluisteren)
- ingebouwde mini-B USB aansluiting, voor programmeren firmware update
- logboek voor 2047 gebeurtenissen
- capaciteit van 30 gebruikers en elke gebruiker kan toegewezen krijgen een:
 - code
 - proximity kaart/tag
 - handzender
- 4 schema's om automatisch:
 - blokken in/uit te schakelen
 - uitgangen aan te sturen (bijv. licht aan/uit te zetten, het sproeien van de tuin water, etc.)
- uitneembare aansluitklemmen

TECHNISCHE GEGEVENS

Spraakberichten	16
Telefoonnummers voor berichten	8
Logboek	2047
Blokken	2
Schema's	4
Voedingsvermogen	2 A
Afmetingen behuizing	266 x 286 x 100 mm
Afmetingen print	173 x 105 mm
Bedrijfstemperatuur	-10...+55 °C
Voeding (±15%)	18 V AC, 50-60 Hz
Maximale luchtvochtigheid	93±3%
Accu gebruik - maximaal	340 mA
Accu gebruik - stand-by	180 mA
Accu storing voltage drempelwaarde (±10%)	11 V
Accu afkoppel voltage (±10%)	10,5 V
Milieuklasse conform de EN50130-5	II
Stroomverbruik in stand-by mode bij 230 V	120 mA
Maximaal stroomverbruik bij 230 V	200 mA
Uitgangsspanning	12 ±15% V DC
Programmeerbare bekabelde zones	4
Maximaal aantal programmeerbare ingangen	30
Programmeerbare bekabelde uitgangen	5
Maximaal aantal programmeerbare uitgangen	12
Aantal voedingsuitgangen	3
Communicatie bussen	1
Bediendelen	tot 6
Veiligheidsklasse conform de EN 50131	Grade 2
Aanbevolen transformator	40 VA
Massa (incl. behuizing en accessoires)	1250 g
Gebruikers	30
Notificatie e-mail adressen	8
Tekstberichten	64
KPD uitgangsvermogen	500 mA / 12 V DC
Uitgangsvoltage bereik	10,5 V...14 V DC
Accu laadvermogen	800 mA
Capaciteit laagvermogen uitgangen	50 mA / 12 V DC
Vermogen hoogvermogen uitgangen	1100 mA / 12 V DC
AUX uitgang	500 mA / 12 V DC
Uitgang +VR	200 mA / 12 V DC
Instelbare relaisuitgang	1000 mA / 30 V DC