

WZ-400

ADRESSIERBARE PARALLELANZEIGE

Die Parallelanzeige **WZ-400** informiert mit dem Leuchten der LEDs über ausgewählte Ereignisse im Brandmeldecosystem. Diese Ereignisse können betreffen:

- einen einzelnen Melder / ein einzelnes Modul der Seitenlinie:
 - Alarmauslösung durch Melder / Modul
 - Störung des Melders / Moduls
 - Abschaltung des Melders / Moduls
- Zonen:
 - Alarm in der Zone
 - Störung eines Geräts aus der Zone
 - Abschaltung eines Geräts aus der Zone
- Gruppen:
 - Aktivierung der Signalgeber der Gruppe
 - Störung eines Geräts aus der Gruppe
 - Abschaltung eines Geräts aus der Gruppe.

Die Parallelanzeige ist für den Betrieb in der Melderlinie der adressierbaren Brandmelderzentrale **ACSP-402** ausgelegt.

- optische Signalisierung mittels LEDs
- Signalisierung wird über Zentrale gesteuert:
 - Möglichkeit, die Parallelanzeige mit einem einzelnen Melder, einem einzelnen Modul der Seitenlinie, einer Zone oder Gruppe zu verknüpfen
 - Auswahl der signalisierten Ereignisse
- bidirektionaler Kurzschlussisolator
- Stromversorgung aus der Melderlinie



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen des Gehäuses	84 x 84 x 30 mm
Betriebstemperatur	-10°C...+55°C
Gewicht	56 g
Max. Luftfeuchtigkeit	93±3%
Stromaufnahme im Betriebsbereitschaftszustand	200 µA
Stromaufnahme im Brandmeldezustand	1,4 mA
Spannungsversorgung	18...26 V DC
Signalisierung von Ereignissen (Brandalarm)	świecenie ciągłe
Signalisierung von Ereignissen (Abschaltung)	wolne miganie (0,91 Hz)
Signalisierung von Ereignissen (Störung)	szynktye miganie (3,65 Hz)



Die präsentierten Produkte können von der Wirklichkeit abweichen. Die im Service angeführten Beschreibungen von Produkten haben nur einen informativen Charakter.