

PERFECTA 64 M

CENTRALE DI ALLARME

La centrale di allarme PERFECTA 64 M è ideale per la protezione di appartamenti, case unifamiliari, villette a schiera, uffici, magazzini. È conforme alla norma EN 50131 Grado 2. La sua forza sta nella semplicità di configurazione, così come è facile e intuitivo il suo utilizzo tramite tastiere touch e tradizionali, o da remoto tramite l'applicazione mobile **PERFECTA CONTROL** e telecomandi.

PERFECTA 64 M è una centrale ibrida a cui possono essere abbinati a scelta, due tipi di sistemi wireless: **ABAX 2** (sistema wireless 868MHz) utilizzando i controller **ACU-220** e **ACU-280** o **MICRA** (sistema wireless 433MHz) utilizzando il controller a innesto **PERFECTA-RF**. In alternativa, è possibile aggiungere la gestione da telecomando utilizzando il ricevitore **INT-RX-S**.

PERFECTA 64 M è dotata di combinatore 2G/4G che consente l'utilizzo dell'applicativo mobile gratuito **PERFECTA CONTROL** con notifiche PUSH, la configurazione completa del sistema con il programma **PERFECTA Soft**, la trasmissione eventi all'istituto di vigilanza, l'invio di messaggi SMS e vocali con funzione di audioverifica in chiamata, e il controllo del sistema tramite SMS. Il modulo supporta due nano-SIM card per evitare le interruzioni di comunicazione: se la trasmissione sulla rete del primo operatore fallisce, viene automaticamente attivata la seconda sim.

La centrale prevede a bordo 8 ingressi e 4 uscite espandibili a 64 con le espansioni di ingressi **INT-E** e le espansioni di uscite **INT-O** e **INT-ORS**. È possibile quindi espandere il sistema con più rilevatori, sirene o attuatori per la Building Automation (per controllare ad esempio il portone del garage, le tende da sole, le tapparelle, gli irrigatori del giardino ecc.). La centrale è compatibile con gli inseritori di prossimità da incasso **INT-IT2** e da parete **INT-CR**, offrendo la possibilità di gestione da badge e tag.

Il sistema può essere diviso in quattro partizioni con tre modalità di inserimento (sole, luna e totale) e possono essere indipendenti l'una dall'altra o avere rilevatori comuni.

Il sistema può essere configurato in due modi: da PC tramite il software PERFECTA Soft, e da tastiera. Il software di programmazione consente il collegamento in locale via RS-232 (TTL) e da remoto utilizzando la connessione dati* del combinatore 4G integrato.

- certificazione EN 50131 Grado 2
- gestisce 4 partizioni:
 - 3 modalità di inserimento per ciascuna partizione
 - possibilità di assegnazione zone a più partizioni
 - inserimento e disinserimento manuale dall'utente o automatico da timer
- 8 ingressi filari programmabili
 - configurazione: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC
 - gestione dei rilevatori a fune per tapparelle e dei rilevatori di vibrazione
- fino a 64 ingressi programmabili
- 4 uscite filari programmabili:
 - 2 uscite di potenza
 - 2 uscite OC
- fino a 64 uscite programmabili (di cui 4 dedicate al controllo delle sirene wireless **MICRA**)
- moduli integrati:
 - comunicatore 2G/4G con doppia nano-SIM (SMS, trasmissione eventi all'istituto di vigilanza, applicativo mobile, notifiche PUSH)
 - sintesi vocale (riproduzione di messaggi vocali registrati o sintetizzati in text-to-speech)
 - audio-verifica dell'allarme
- bus di comunicazione per:
 - tastiere **INT-TSH2**, **INT-TSG2**, **INT-KSG2R**, **PRF-LCD**
 - moduli di espansione **INT-E**, **INT-O**, **INT-ORS**



- controller del sistema wireless **ABAX 2: ACU-220** o **ACU-280****
- ricevitore per telecomandi **INT-RX-S****
- inseritori di prossimità da parete e da incasso **INT-CR, INT-IT2**
- connettore ad innesto per controller **PERFECTA-RF** del sistema wireless MICRA**
- numero massimo di dispositivi wireless collegabili:
 - sistema ABAX 2 : fino a 4 tastiere / fino a 48 rilevatori, sirene o altri dispositivi
 - sistema MICRA : fino a 4 tastiere / fino a 64 rilevatori / fino a 4 sirene
- tastiere wireless:
 - **PRF-LCD-A2** – per il sistema ABAX2
 - **PRF-LCD-WRL** – per il sistema MICRA
- controllo del sistema tramite:
 - tastiere
 - applicativo mobile **PERFECTA CONTROL**
 - telecomandi
 - badge e tag di prossimità
- aggiornamento firmware da locale e da remoto
- codici:
 - 62 codici utente
 - 1 codice installatore
- nomi configurabili per utenti, partizioni, zone, uscite e moduli, per facilitare il controllo e la gestione del sistema
- 8 timer con eccezioni
- 8 termostati
- memoria da 3584 eventi
- diagnostica automatica dei principali componenti di sistema
- alimentatore switching integrato:
 - protezione da sovraccarico
 - protezione da scarica profonda della batteria
 - controllo dell'usura della batteria di backup attraverso la verifica della corrente di ricarica
- programmazione delle impostazioni di centrale:
 - locale – tramite tastiera o PC con software PERFECTA Soft via RS-232 (TTL)
 - remota – connessione del PC con PERFECTA Soft o tramite rete dati*

* sono gestite trasmissioni dati in tecnologia LTE/EDGE/GPRS – in base alle disponibilità della rete cellulare

**NOTA – è possibile collegare solo uno dei dispositivi sopra indicati: controller ACU-220 / ACU-280, controller ad innesto PERFECTA-RF e ricevitore per telecomandi INT-RX-S. Il sistema non può gestire contemporaneamente dispositivi wireless ABAX2 e MICRA.

SCHEMA TECNICA

| | |
|--|-------------------|
| Messaggi vocali | 16 |
| Memoria eventi | 3584 |
| Partizioni | 4 |
| Timer | 8 |
| Dimensioni della scheda elettronica | 160 x 68 mm |
| Temperatura di lavoro | -10...+55 °C |
| Tensione nominale di alimentazione (±15%) | 18 V AC, 50-60 Hz |
| Assorbimento di corrente in stato di pronto | 190 mA |
| Assorbimento di corrente massimo | 490 mA |
| Peso | 110 g |
| Umidità massima | 93±3% |
| Tensione soglia di segnalazione per guasto batteria (±10%) | 11 V |
| Tensione di scollegamento batteria (±10%) | 10,5 V |
| Classe ambientale EN50130-5 | II |
| Corrente di ricarica massima della batteria | 130 mA |
| Ingressi filari programmabili | 8 |
| Numero massimo ingressi programmabili | 64 |
| Uscite filari programmabili | 4 |
| Numero massimo uscite programmabili | 64 |
| Uscite di alimentazione | 2 |
| Bus di comunicazione | 1 |
| Tastiere | fino a 4 |
| Livello di sicurezza secondo EN 50131 | Grado 2 |
| Trasformatore consigliato | 40 VA |
| Utenti | 62 |
| Capacità di carico dell'uscita KPD | 500 mA / 12 V DC |
| Tensione di uscita | 10,5 V...14 V DC |
| Corrente di ricarica della batteria | 500 mA |
| Tensione di uscita dell'alimentatore | 12 V DC ±15% |
| Numeri di telefono per i messaggi | 8 |
| Corrente di uscita dell'alimentatore | 2 A |
| Capacità di carico delle uscite programmabili OC | 25 mA / 12 V DC |
| Capacità di carico delle uscite programmabili di potenza | 1000 mA / 12 V DC |
| Uscita AUX | 500 mA / 12 V DC |
| Assorbimento di corrente in standby dalla batteria | 130 mA |