ACU-100

KONTROLER SYSTEMU BEZPRZEWODOWEGO

Kontroler **ACU–100** umożliwia wykorzystywanie urządzeń systemu bezprzewodowego ABAX zarówno z centralami SATEL – **INTEGRA** oraz **VERSA**, jak też pozwala na bezprzewodową rozbudowę praktycznie każdego przewodowego systemu alarmowego. Moduł **ACU–100** umożliwia obsługę do 48 bezprzewodowych urządzeń, zapewniając przy tym szereg narzędzi ułatwiających instalację oraz późniejszą konserwację systemu.

- obsługa do 48 urządzeń bezprzewodowych systemu **ABAX** lub **ABAX 2** (w wersji minimum 4.04):
  - czujki ABAX: **AFD–100**, **AGD–100**, **AMD–100**, **AMD–101**, **AMD–102**, **AMD–103**, **APD–100**, **APMD–150**, **AOD–200**, **ARD–100**, **ASD–100**, **ASD–110**, **ATD–100**, **AVD–100**
  - czujki ABAX 2: **APD–200**, **APD–200 Pet**, **APMD–250**, **AOD–210**, **AXD–200**, **AGD–200**, **ASD–200**
  - sygnalizatory ABAX: **ASP–100 R**, **ASP–105 R**, **ASP–205 R**
  - sygnalizatory ABAX 2: **ASP–215 R**
  - inne ABAX: **ACX–200**, **ACX–201**, **ARF–100**, **ARU–100**, **ASW–100 E** / **ASW–100 F**
  - inne ABAX 2: **ACX–210**, **ACX–220**, **ARF–200**, **ASW–210**
- obsługa do 248 pilotów (w zależności od centrali): **APT–100**, **APT–200**
- 4 wejścia sterujące NO/NC z możliwością rozbudowy do 24 wejść
- 8 wyjść OC z możliwością rozszerzenia do 48 wyjść
- 4 wyjścia funkcyjne sygnalizujące:
  - sabotaże
  - brak komunikacji z urządzeniem bezprzewodowym
  - zagłuszanie sygnału radiowego
  - problemy z zasilaniem urządzeń bezprzewodowych
- podłączanie do central alarmowych **INTEGRA, VERSA** i **CA–10** przez magistralę komunikacyjną
- współpraca z dowolnymi centralami alarmowymi z wykorzystaniem wyjść i wejść kontrolera systemu bezprzewodowego
- programowanie ustawień systemu:
  - manipulator LCD (podłączany do kontrolera na czas programowania)
  - manipulator LCD systemu alarmowego **INTEGRA** w trybie serwisowym
  - komputer z programem **DLOAD10** (podłączany do kontrolera na czas programowania)
  - komputer połączony z centralą alarmową **INTEGRA** (program **DLOADX**)
- port RS–232 z optoizolacją do podłączenia komputera
- aktualizacja oprogramowania bez konieczności demontażu urządzenia

DANE TECHNICZNE

Klasa środowiskowa	II
Napięcie zasilania (±15%)	12 V DC
Obciążalność prądowa wyjść	50 mA
Wymiary obudowy	126 x 158 x 32 mm
Zakres temperatur pracy	-10...+55 °C
Zakres częstotliwości pracy	868,0 ÷ 868,6 MHz
Pobór prądu w stanie gotowości	140 mA
Maksymalny pobór prądu	140 mA
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	do 500 m m

Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny.