

# PRF-LCD-WRL

## LCD KLÁVESNICE PRO ÚSTŘEDNY PERFECTA

PRF-LCD-WRL je bezdrátová klávesnice navržena pro každodenní obsluhu ústředen **PERFECTA 16-WRL**, **PERFECTA 32-WRL**, **PERFECTA-IP 32-WRL**, **PERFECTA-T 32-WRL** a **PERFECTA 64 M** (osazenou modulem **PERFECTA RF**). Obousměrná šifrovaná komunikace s ústřednou je na frekvenci 433 MHz. Zařízení splňuje požadavky normy EN 50131 pro stupeň zabezpečení Grade 2. Velké klávesy, LCD displej a LED signalizace stavu systému dělají obsluhu systému jednoduchou pro všechny uživatele. Navíc kromě číselných kláves má klávesnice také klávesy pro rychlou aktivaci vybraného režimu zastřežení (denní, noční, plné) a spuštění 3 druhů poplachů: Tíseň, Požár, Pomocný. Se svým esteticky příjemným vzhledem je klávesnice PRF-LCD-WRL vhodná do různých druhů interiérů střežených zabezpečovacím systémem.

- kompatibilní s ústřednami **PERFECTA 16-WRL**, **PERFECTA 32-WRL**, **PERFECTA-IP 32-WRL**, **PERFECTA-T 32-WRL**, **PERFECTA 64 M** (osazenou modulem **PERFECTA RF**)
- obousměrná šifrovaná bezdrátová komunikace na frekvenci 433 MHz
- velký jasný LCD displej
- LED signalizace stavu bloků a systému
- rychlá aktivace režimu zastřežení speciálními klávesami
- **TÍSEŇ**, **POŽÁR**, **POMOCNÝ** poplach spouštěný z klávesnice
- podsvícený displej a klávesy
- zvuková signalizace pro vybrané typy událostí
- napájení:
  - 2 baterie CR123A 3 V (vyžadováno)
  - napájecí zdroj APS-055 5 V DC (volitelné)

## TECHNICKÁ DATA

Rozměr krytu	139 x 124 x 22 mm
Rozsah pracovních teplot	-10 °C...+55 °C
Hmotnost	280 g
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Pracovní frekvence	433,05 ÷ 434,79 MHz
Dosah bezdrátového signálu (v otevřeném prostoru)	až do 200 m
Baterie	2 x CR123A 3V
Třída prostředí dle EN50131-5	II
Proudová spotřeba maximální, baterie BT1	55 mA
Proudový odběr v pohotovostním režimu z baterie BT1	4 µA
Napájecí napětí (zdroj)	5 V DC
Maximální odběr proudu z napájecího zdroje	48 mA