

MTX-300

KONTROLÉR BEZDRÁTOVÉHO SYSTÉMU NA 433 MHZ

Kontrolér MTX-300 umožňuje rozšíření zabezpečovacích systémů o bezdrátová zařízení fungující na frekvenci 433 MHz. Spolupracuje s ústřednami SATEL, zahrnující: **INTEGRA**, **INTEGRA Plus**, **VERSA** a **VERSA Plus**, a také s modulem **MICRA**. Lze jej také použít v zabezpečovacích systémech jiných výrobců nebo v systémech domácí automatizace, např. jako rádiový přijímač pro ovládače na otevření/zavření příjezdové brány nebo ovládání garážových vrat. MTX-300 podporuje až 16 bezdrátových detektorů, 32 ovladačů a 4 bezdrátové sirény **MSP-300**. Kontrolér lze programovat buď lokálně pomocí tlačítek na kontroléru, nebo pomocí počítače s nainstalovaným bezplatným programem **MTX Soft**.

- rozšíření systému o bezdrátová zařízení SATEL: až 32 ovladačů, až 16 detektorů, až 4 sirény
- 8 programovatelných reléových výstupů
- 2 programovatelné vstupy na ovládání sirén
- podpora opakovače rádiového signálu **MRU-300**
- možnost autonomní funkce
- tamper kontakt reagující na otevření krytu

TECHNICKÁ DATA

Napájecí napětí (±15%)	12 V DC
Rozměr krytu	126 x 158 x 32 mm
Rozsah pracovních teplot	-10°C...+55°C
Proudová spotřeba v klidu	65 mA
Max. proudová spotřeba	70 mA
Hmotnost	210 g
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Pracovní frekvence	433,05 ÷ 434,79 MHz
Dosah bezdrátového signálu (v otevřeném prostoru)	w zaležności od urządzienia m
Třída prostředí dle EN50131-5	II
Zatížitelnost výstupů OC	50 mA / 12 V DC
Zatížitelnost reléových výstupů (odporová zátěž)	60 mA / 30 V DC

