

CZ-EMM3

ZUTRITTSKARTENLESER

Der Leser der 125kHz Transponder (Zutrittskarten und Transponderanhänger) ermöglicht die Ausführung der Zutrittskontrolle über **INTEGRA**-Alarmzentralen als auch der **ACCO** und **ACCO NET**-Türkontroller. Hermetisches und witterungsbeständiges Gehäuse ermöglicht die Außenmontage des Lesers.

- Montage direkt an der Wand oder am Türrahmen
- Übertragungsformat:
 - EM Marin
 - Wiegand 26
 - CLOCK & DATA
- Bedienung von Standardkarten 125 kHz
- mögliche Arbeit im Außenbereich



TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------------------|------------------|
| Abmessungen des Gehäuses | 47 x 158 x 24 mm |
| Betriebstemperatur | -25...+55 °C |
| Spannungsversorgung (±15%) | 12 V DC |
| Max. Stromaufnahme | 80 mA |
| Gewicht | 315 g |

