

AMD-102

FUNK-MAGNETKONTAKT MIT ROLLADENEINGANG

- zwei Reedkontakte für einfache Installation
- Eingang für Anschluss eines externen Melders
- zusätzlicher Digitalkanal zur Bedienung eines externen Melders
- Bedienung von Rollladenmeldern mit Impulsanalyse
- Fernkonfiguration
- Sabotagekontakt



TECHNISCHE DATEN

Empfindlichkeit des zusätzlichen Eingangs	312 ms
Umweltklasse	II
Lebensdauer der Batterie (in Jahren)	ca. 3 Jahre
Abmessungen des Gehäuses	24 x 110 x 27 mm
Betriebstemperatur	-10...+55 °C
Betriebsfrequenz	868,0 ÷ 868,6 MHz
Ruhestromaufnahme	50 µA
Max. Stromaufnahme	16 mA
Gewicht	56 g
Funkreichweite (im freien Gelände)	bis 500 m m
Batterie	CR123A 3V

