

# ACU-220

## CONTRÔLEUR DU SYSTÈME SANS FIL ABAX 2

**ACU-220** utilise la bande radio 868 MHz à laquelle 4 canaux sont attribués. La communication entre les composants du système **ABAX 2** est cryptée (standard AES) et bidirectionnelle, toutes les transmissions étant confirmées. Le contrôleur fonctionne avec les centrales de série **INTEGRA**, **INTEGRA Plus**, **VERSA** et **PERFECTA 64 M** (connexion via un bus de communication) ce qui permet l'extension du système d'alarme par l'ajout des dispositifs sans fil. Il peut également fonctionner avec toute autre centrale d'alarme, les contrôleurs (avec l'utilisation du protocole de communication Modbus RTU ou des zones et des sorties programmables du module), ou travailler en mode autonome.

**ACU-220** répond aux exigences strictes de la norme EN 50131 grade 2.

Son avantage est une excellente portée de transmission pouvant aller jusqu'à 2000 m en espace ouvert en fonction du dispositif travaillant avec le contrôleur et de leurs conditions de fonctionnement. Ces bons paramètres de communication sont obtenus grâce à l'utilisation d'un système radio moderne et de la diversification d'antennes. En fonction du niveau du signal radio reçu, **ACU-220** sélectionne automatiquement l'antenne optimale à utiliser pour recevoir la transmission.

Les paramètres du système sont configurés dans le programme **ABAX 2 Soft**, doté de nombreuses fonctions de diagnostic, installé sur l'ordinateur. Lorsque le dispositif fonctionne avec les centrales **INTEGRA**, **INTEGRA Plus**, **VERSA** ou **PERFECTA 64 M**, la configuration s'effectue dans le programme **DLOADX** ou **PERFECTA Soft** ou à l'aide d'un clavier. La modification des paramètres et la mise à jour des dispositifs sans fil connectés sont réalisées par voie radio, sans avoir besoin de les démonter.

- conformité aux exigences de la norme EN 50131 Grade 2
- communication bidirectionnelle radio dans la bande de 868 MHz – 4 canaux
- portée jusqu'à 2000 m en espace ouvert
- gestion de 48 périphériques sans fil au maximum
- gestion des claviers sans fil : **INT-KWRL2** – jusqu'à 4, **VERSA-KWRL2** – jusqu'à 6, **PERFECTA-LCD-A2** – jusqu'à 4
- gestion de 256 télécommandes sans fil **APT-200**
- fonctionnement avec les centrales de série **INTEGRA**, **INTEGRA Plus**, **VERSA** et **PERFECTA 64 M** – connexion au bus de communication
- option de fonctionnement autonome ou avec n'importe quelle centrale d'alarme / contrôleur
  - 8 sorties programmables
  - 4 zones programmables
- intégration avec, p.ex., des systèmes d'automatisation ou d'acquisition de données avec l'utilisation du protocole de communication Modbus RTU ou des zones et des sorties – connexion via le bus RE-485
- 4 sorties indiquant l'état du contrôleur et des dispositifs sans fil connectés
- diversification d'antennes – sélection automatique de l'antenne qui sera utilisée pour recevoir la transmission en fonction du niveau du signal reçu
- programmation des paramètres du contrôleur via :
  - menu de service de la centrale ou du programme **DLOADX** – en cas d'utilisation des centrales de série **INTEGRA**, **INTEGRA Plus** ou **VERSA**
  - menu de service de la centrale ou du programme **PERFECTA Soft** – en cas d'utilisation de la centrale **PERFECTA 64 M**
  - programme **ABAX 2 Soft** – lorsque le contrôleur fonctionne comme module universel de dispositifs sans fil (en mode autonome ou avec n'importe quelle centrale / contrôleur)
- mise à jour du logiciel sans démontage du contrôleur
- configuration à distance et mise à jour des dispositifs enregistrés sur le contrôleur
- contact d'autoprotection



- alimentation : 12 V DC

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension d'alimentation ( $\pm 15\%$ )	12 V DC
Dimensions du boîtier	126 x 158 x 32 mm
Dimensions de la carte électronique	103 x 139 mm
Températures de fonctionnement	-10°C...+55°C
Consommation de courant en veille	75 mA
Consommation max. de courant	100 mA
Poids	222 g
Humidité maximum	93 $\pm$ 3%
Bande de fréquence de fonctionnement	868,0 ÷ 868,6 MHz
Portée de communication radio (en espace ouvert)	jusqu'à 2000 m m
Classe environnementale selon EN50130-5	II
Normes respectées	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3
Grade de protection selon EN50131-3	Grade 2
Sorties type OC	50 mA / 12 V DC

