

ASD-200

DÉTECTEUR DE FUMÉE ET DE CHALEUR SANS FIL

L'appareil détecte les premiers stades de développement du feu. Il fonctionne dans le cadre du système bidirectionnel sans fil **ABAX 2/ABAX**. Dans **ABAX 2**, la communication radio est cryptée en standard AES.

Le détecteur est équipé d'un capteur photoélectrique de fumée visible placé dans une chambre de mesure spéciale dont la conception unique garantit une sensibilité élevée du détecteur. Le filtre de précision Hexamesh en acier inoxydable empêche des particules de saleté et de petits insectes de pénétrer dans la chambre. **ASD-200** est aussi équipé d'un capteur thermique qui réagit au dépassement du seuil ou à une augmentation soudaine de la température. L'alarme est signalée de manière acoustique et optique. De plus, le détecteur contrôle l'état de la chambre optique : si elle se couvre de poussière, le voyant LED signale qu'un entretien est nécessaire.

ASD-200 se caractérise par une faible consommation d'énergie. Ce modèle est alimenté par une pile CR123A 3 V dont l'état est surveillé : une chute de tension en dessous d'un niveau défini est indiquée de manière visuelle et audible. De plus, l'option « ECO » (disponible dans **ABAX 2** uniquement) permet de prolonger quatre fois le fonctionnement de l'appareil sans avoir besoin de remplacer la pile.

L'appareil est muni d'un contact d'autoprotection contre l'ouverture du boîtier.

- capteur photoélectrique de fumée visible
- capteur thermique intégré
- signalisation d'alarme acoustique et optique
- compatible avec :
 - contrôleurs du système ABAX 2 (**ACU-220** et **ACU-280**) et retransmetteur de signal radio **ARU-200**
 - contrôleurs du système ABAX (**ACU-120**, **ACU-270** et plus anciens **ACU-100**, **ACU-250**), centrale d'alarme **INTEGRA 128-WRL** et retransmetteur de signal radio **ARU-100** – consultez la description du logiciel de l'appareil sur le site pour vérifier la version requise du logiciel
- portée de communication radio dans l'espace ouvert :
 - dans ABAX 2 : jusqu'à 2000 m (avec **ACU-220**) / jusqu'à 1600 m (avec **ACU-280**)
 - dans ABAX : jusqu'à 500 m
- mise à jour du logiciel à distance
- chambre Swirl unique pour une détection plus rapide de la fumée
- filtre de précision Hexamesh en acier inoxydable
- fonction de test
- signalisation de l'encrassement de la chambre
- faible consommation d'énergie et vérification de l'état de la pile
- option « ECO » pour prolonger la durée de vie de la pile (dans **ABAX 2** uniquement)
- alimentation : pile CR123A 3 V
- contact d'autoprotection contre l'ouverture du boîtier

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Durée de vie de la pile	à 2
Dimensions du boîtier	ø108 x 61 mm
Températures de fonctionnement	0°C...+55°C
Consommation max. de courant	50 mA
Poids	172 g
Humidité maximum	93±3%
Bande de fréquence de fonctionnement	868,0 ÷ 868,6 MHz
Pile	CR123A 3V
Consommation de courant en veille	30 µA
Précision de mesure de la température	±1°C
Portée de communication radio (en espace ouvert) pour ACU-120	à 500 m
Portée de communication radio (en espace ouvert) pour ACU-270	à 500 m
Portée de communication radio (en espace ouvert) pour ACU-220	à 2000 m
Portée de communication radio (en espace ouvert) pour ACU-280	à 1200 m
Mesure de températures dans la plage de	0°C...+55°C
Température statique de réponse	54°C
Tension pour signaler une pile faible	2,75 V