

# INT-KLCDS-BL

## CLAVIER LCD

Les claviers LCD sont conçus pour l'utilisation quotidienne des systèmes **INTEGRA**. Grâce à l'afficheur où figurent les messages texte, la gestion des fonctions même les plus avancées est simple et confortable.

- rétro-éclairage du clavier et de l'afficheur
- voyants LED informant de l'état du système
- alarmes PANIQUE, INCENDIE et AUXILIAIRE déclenchées depuis le clavier
- signalisation acoustique des événements sélectionnés du système
- 2 zones
- signalisation de perte de communication avec la centrale
- connecteur RS-232 pour le fonctionnement avec le logiciel **GUARDX**

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Classe environnementale	II
Tension d'alimentation ( $\pm 15\%$ )	12 V DC
Dimensions du boîtier	114 x 94 x 23,5 mm
Températures de fonctionnement	-10...+55 °C
Consommation de courant en veille	33 mA
Consommation max. de courant	151 mA

