RK-1K

ΕΛΕΓΚΤΉΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΉΤΩΝ 1 ΚΑΝΑΛΙΟΎ

Ο ελεγκτής **RK–1K** επιτρέπει τον έλεγχο μιας συσκευής συνδεδεμένης στην έξοδο ρελέ με τη χρήση τηλεχειριστηρίων. Ο ελεγκτής σας επιτρέπει να τηλεχειρίζεστε ηλεκτρικές συσκευές, όπως μπάρες στάθμευσης, γκαραζόπορτες, ηλεκτρικά ρολά, κλπ. Ο ελεγκτής διαθέτει επίσης εισόδους και εξόδους σχεδιασμένες να λειτουργούν με τον πίνακα ελέγχου του συναγερμού, ώστε να είναι δυνατή η χρήση του για τηλεχειρισμό του συστήματος συναγερμού.

- 1 κανάλι ελέγχου
- μέγιστος αριθμός εγγεγραμμένων τηλεχειριστηρίων: 1024
- προαιρετική διαμόρφωση με τη χρήση ενός υπολογιστή με εγκατεστημένο το πρόγραμμα **RK Soft**
- 2 έξοδοι τύπου OC
  - ένδειξη χαμηλής μπαταρίας τηλεχειριστηρίου
  - ένδειξη όπλισης / αφόπλισης συστήματος συναγερμού / άρσης συναγερμού
- 2 είσοδοι για επιτήρηση της κατάστασης του συστήματος συναγερμού
  - πληροφορίες κατάστασης όπλισης
  - πληροφορίες συναγερμού
- θύρα RS 232 (TTL) για σύνδεση με έναν υπολογιστή
- ένδειξη LED
- διέγερση διακόπτη παραβίασης με άνοιγμα του περιβλήματος
- προαιρετικό τροφοδοτικό DC ή AC
- περιλαμβάνονται δύο τηλεχειριστήρια **T–1** στο σετ

ΤΕΧΝΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10°C...+55°C
Βάρος	77 g
Μέγιστη υγρασία	93 ± 3 %
Ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας	433,05 ÷ 434,79 MHz
Διαστάσεις	118 x 72 x 24 mm
Τάση τροφοδοσίας (±10%) [V AC]	24 V AC
Έξοδος ρελέ	1 A / 24 V DC/AC

Τα πραγματικά προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται.Η περιγραφή των προϊόντων αναφέρεται μόνο για πληροφόρηση.