

MAGENTA

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΘΡΑΪΣΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ

Ο ακουστικός ανιχνευτής θραύσης MAGENTA έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει δωμάτια με πολλαπλούς υαλοπίνακες. Ανιχνεύει θραύση κρυστάλλων μονής πλάκας, με απανωτές στρώσεις και επισκληρυμένα. Το Trimmer προσαρμογής της ευαισθησίας καθιστά εύκολη την προσαρμογή ρυθμίσεις ανιχνευτή σε ένα συγκεκριμένο δωμάτιο, χρησιμοποιώντας τη συσκευή TESTER INDIGO.

- Διπλή ανάλυση σήματος
- Ανίχνευση θραύσης γυαλιού μονής πλάκας, επισκληρυμένου και με απανωτές στρώσεις
- Αδιαβάθμητη ρύθμιση ευαισθησίας
- Δοκιμαστική λειτουργία για να διευκολύνει τις ρυθμίσεις

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τάση τροφοδοσίας	12V DC
Διαστάσεις κουτιού	26 x 112 x 29 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10...+55 °C
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby	5 mA
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	10 mA
Βάρος	40 g
Ονομαστικό φορτίο επαφών ρελέ (αντίσταση)	40 mA / 16 V DC
Μέγιστη υγρασία	93±3%
Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5	II
Χρόνος σήμανσης Συναγερμού	2 s
Περιοχή ανίχνευσης	Προς 6 m