

# INT-SZ-BL

## TASTIERA PER CONTROLLO ACCESSI

La tastiera per controllo accessi INT-SZ-BL è progettata per funzionare con le centrali INTEGRA e CA-64. Permette il controllo dell'accesso alla stanza o all'area, la cui entrata è limitata da una porta con serratura elettrica. Può anche essere utilizzato per il controllo accessi su altri dispositivi dotati di questo tipo di blocco, come ad esempio i cancelli.

INT-SZ-BL ha un ingresso per il monitoraggio dello stato della porta, un interruttore antimanomissione e tre LED colorati per indicare lo stato della porta / l'apertura della porta (l'apertura della porta viene inoltre segnalata acusticamente). Utilizzando i tasti corrispondenti, è possibile attivare i tre allarmi - RAPINA, INCENDIO e AUX - direttamente dalla tastiera. I tasti sono retroilluminati per un uso confortevole anche in condizioni di scarsa illuminazione.

La tastiera è disponibile con retroilluminazione in due versioni di colore: INT-SZ-GR (verde) e INT-SZ-BL (blu).

- LED di indicazione dello stato della porta
- allarmi RAPINA, INCENDIO, AUX con tasti dedicati
- segnalazione acustica di porta aperta
- relè di comando per elettroserratura
- ingresso per controllo dello stato della porta



## SCHEDA TECNICA

|   |                  |
|---|------------------|
| Classe ambientale                           | II               |
| Tensione di commutazione massima del relè   | 24 V             |
| Corrente massima commutata dal relè         | 2 A              |
| Tensione di alimentazione (±15%)            | 12 V DC          |
| Dimensioni del box                          | 80 x 127 x 24 mm |
| Temperatura di lavoro                       | -10...+55 °C     |
| Assorbimento di corrente in stato di pronto | 24 mA            |
| Assorbimento di corrente massimo            | 66 mA            |
| Peso  | 110 g            |