

K-1 2E BR

MAGNEETCONTACT

Magneetcontacten behoren tot de essentiële apparaten voor perimeter beveiliging. Ze worden gebruikt om deuren, ramen, enz. te beveiligen door een alarm te activeren wanneer ze geopend worden. De K-1 2E detector is ontworpen voor opbouwmontage door deze met schroeven op bijv. het raamkozijn of deurkozijn vast te zetten. De K-1 2E bestaat uit twee waterdichte delen: het reedcontact (magnetische) sensor en de magneet. Het verwijderen van het ene onderdeel van het andere scheidt het sensorcircuit, wat een activering betekent.

De K-1 2E is ontworpen voor gebruik met elk alarmsysteem welke voorzien is van NC ingangen en ook kan worden gebruikt in automatiseringssystemen als bedieningselement.

Het K-1 2E magneetcontact is verkrijgbaar in twee kleurenversies: wit (K-1 2E) en bruin (K-1 2E BR).

- opbouw montage
- twee ingebouwde 1.1K Ohm weerstanden voor 2EOL/NC configuratie
- gesloten behuizing



TECHNISCHE GEGEVENS

Max. geschakeld voltage reedcontact	20 V
Max. geschakeld vermogen	20 mA
Gewicht	10 g
Verwachte levensduur (20 V, 20 mA)	360 000
Materiaal contacten	Ru (Ruten)
Maak afstand	18 mm
Verbreek afstand	28 mm
Weerstand	2 x 1100 Ω