

# VERSA-MCU

## DRAADLOZE CONTROLLER

De **VERSA-MCU** module maakt uitbreiding van het **VERSA** alarmsysteem met 433MHz draadloze detectoren mogelijk. Tot 30 detectoren kunnen worden toegevoegd aan het **VERSA** systeem met gebruik van deze module. Dankzij de compacte behuizing kan de **VERSA-MCU** module eenvoudig overal geïnstalleerd worden.

- ondersteunt tot 30 **MICRA** systeem detectoren
- ondersteunt 433 MHz componenten
- speciaal bedoeld voor **VERSA** alarmsystemen
- programmering van de controller geschiedt via het service menu of het **DLOADX** programma
- demonteren van het apparaat is niet nodig voor een software update
- kan op elke plek geïnstalleerd worden dankzij de compacte behuizing



## TECHNISCHE GEGEVENS

|   |   |
|---|---|
| Aantal ondersteunde handzenders                                 | 30  |
| Voeding (± 15%)   | 12 V DC                                   |
| Afmetingen behuizing  | 24 x 110 x 27 mm                          |
| Bedrijfstemperatuur   | -10 °C...+55 °C                           |
| Stand-by verbruik   | 24 mA                                     |
| Maximaal verbruik   | 29 mA                                     |
| Gewicht   | 30 g                                      |
| Maximale luchtvochtigheid                                       | 93±3%                                     |
| Milieuklasse conform de EN50130-5                               | II  |
| Aantal ondersteunde draadloze detectoren                        | 30  |
| Ondersteunde afstandsbedieningen                                | MPT-350, MPT-300, P-2, P-4, T-1, T-2, T-4 |
| Ondersteunde draadloze detectoren                               | MFD-300, MMD-300, MPD-300, MSD-300        |
| Afstandsbediening en draadloze detector werkingsfrequentie band | 433,05 ÷ 434,79 MHz                       |