

# ARU-100

## РЕТРАНСЛЯТОР СИГНАЛОВ УСТРОЙСТВ АВАХ

**ARU-100** позволяет эффективно увеличить дальность действия системы **ABAX**, благодаря ретрансляции сигналов устройств, находящихся вне зоны дальности действия контроллера (за исключением беспроводных клавиатур). Модуль **ARU-100** оборудован бесперебойным блоком питания и встроенным аккумулятором, обеспечивающим правильную работу модуля даже в случае временного пропадания основного питания.

- ретрансляция сигнала максимально 46 устройств системы **ABAX** или **ABAX 2** (версия 2.02 и выше)
- обнаружение саботажа
- возможность питания от сети 220 В AC (переменного тока)
- встроенный аккумулятор резервного питания



### ТЕХДАННЫЕ

Дальность действия (в прямой видимости)	до 500 м
Литий-полимерный аккумулятор	3,7 В / 1,8 Ач
Класс защиты по стандарту EN50130-5	II
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Максимальное потребление тока	55 мА
Вес	248 г
Напряжение питания (±15%)	230 В AC, 50-60 Гц
Полоса рабочих частот	868,0 МГц
Потребление тока в режиме готовности	7 мА
Габаритные размеры корпуса	126 x 158 x 32 мм
Габаритные размеры платы электроники	87 x 104 мм
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C



Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.