

MMD-300

БЕСПРОВОДНОЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

Магнитоконтактный извещатель является «первым рубежом защиты». Благодаря MMD-300, система охранной сигнализации отреагирует на попытку проникновения злоумышленника в охраняемую зону.

- совместимость с: модулем **MICRA**, приборами **PERFECTA 16-WRL**, **PERFECTA 32-WRL**, **PERFECTA 32-WRL LTE**, **PERFECTA-IP 32-WRL** и **PERFECTA-T 32-WRL**, а также контроллерами беспроводной системы **VERSA-MCU** и **MTX-300**
- поддержка ретранслятора радиосигнала **MRU-300**
- два геркона, позволяющих выбрать способ монтажа магнита,
- вход для подключения внешнего извещателя – защита двух точек, например, двух оконных створок, с помощью одного устройства,
- система управления энергосбережением, обеспечивающая многолетнюю работу без необходимости замены литиевой батареи CR123A,
- обнаружение открытия корпуса и отрыва от монтажной поверхности
- цвет корпуса: белый

Применение:

Защита небольших объектов таких, как: небольшие магазины, дачи, гаражи и мастерские

В комплект поставки входят:

Извещатель, магниты для врезного и поверхностного монтажа, литиевая батарея CR123A, крепежные материалы, инструкция по эксплуатации



ТЕХДААННЫЕ

| | |
|---|------------------|
| Чувствительность дополнительной зоны | 312 мс |
| Класс среды | II |
| Габаритные размеры корпуса | 24 x 110 x 27 мм |
| Диапазон рабочих температур | -10...+55 °C |
| Потребление тока в режиме готовности | 80 мкА |
| Максимальное потребление тока | 27 мА |
| Вес | 64 г |
| Максимальная влажность воздуха | 93 ±3% |
| Полоса рабочих частот | 433,05 МГц |
| Батарея | CR123A 3В |
| Время работы от батареи (в режиме энергосбережения), лет: | около 3 лет |