

# INT-KLFR-WSW

## BEDIENTEIL FÜR DAS INTEGRA-ALARMSYSTEM

Das Bedienteil **INT-KLFR** ist ein Vorschlag für die Benutzer, die an traditionelle Bedienung des INTEGRA-Systems gewöhnt sind und zugleich ein modernes gefälliges Design erwarten. Der integrierte Zutrittskartenleser ermöglicht außerdem die Systembedienung ohne das Kennwort eingeben zu müssen.

- Hintergrundbeleuchtung des Displays und der Tastatur
- LED-Anzeige des Systemzustandes
- Alarmer ÜBERFALL, BRAND, NOTRUF über Tastatur ausgelöst
- akustische Signalisierung der gewählten Ereignisse im System
- 2 frei programmierbare Eingänge (mit der Bedienung der Konfiguration 3EOL)
- RS232-Schnittstelle für den Betrieb mit der Software **GUARDX**
- integrierter Zutrittskartenleser

## TECHNISCHE DATEN

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Spannungsversorgung ( $\pm 15\%$ ) | 12 V DC           |
| Abmessungen des Gehäuses           | 145 x 143 x 25 mm |
| Betriebstemperatur                 | -10...+55 °C      |
| Ruhestromaufnahme                  | 60 mA             |
| Max. Stromaufnahme                 | 110 mA            |
| Gewicht                            | 346 g             |
| Max. Luftfeuchtigkeit              | 93 $\pm$ 3%       |
| Umweltklasse gem. EN50130-5        | II                |

