

INT-KLFR-B

BEDIENTEIL FÜR DAS INTEGRA-ALARMSYSTEM

Das Bedienteil **INT-KLFR** ist ein Vorschlag für die Benutzer, die an traditionelle Bedienung des INTEGRA-Systems gewöhnt sind und zugleich ein modernes gefälliges Design erwarten. Der integrierte Zutrittskartenleser ermöglicht außerdem die Systembedienung ohne das Kennwort eingeben zu müssen.

- Hintergrundbeleuchtung des Displays und der Tastatur
- LED-Anzeige des Systemzustandes
- Alarme ÜBERFALL, BRAND, NOTRUF über Tastatur ausgelöst
- akustische Signalisierung der gewählten Ereignisse im System
- 2 frei programmierbare Eingänge (mit der Unterstützung der Konfiguration 3EOL)
- RS232-Schnittstelle für den Betrieb mit der Software **GUARDX**
- integrierter Zutrittskartenleser
- erhältlich in folgenden Farbvarianten: weiß (**INT-KLFR-W**) und schwarz (**INT-KLFR-B**)

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung ($\pm 15\%$)	12 V DC
Abmessungen des Gehäuses	145 x 143 x 25 mm
Betriebstemperatur	-10...+55 °C
Ruhestromaufnahme	60 mA
Max. Stromaufnahme	110 mA
Gewicht	346 g
Max. Luftfeuchtigkeit	93 \pm 3%
Umweltklasse gem. EN50130-5	II