

# CA-10 KLCD-S

## LCD-BEDIENTEIL FÜR ALARMZENTRALE CA-10

Das Bedienteil dient zur alltäglichen Bedienung des Systems CA-10. Dank dem LCD-Display, das die Textmeldungen darstellt, ist die Verwendung der Funktionalität der Alarmzentrale einfach und bequem.

- LEDs zur Anzeige des Zustandes der Bereiche und des Systems
- Alarme ÜBERFALL, BRAND, NOTRUF über Tastatur ausgelöst
- Hintergrundbeleuchtung des Displays und der Tasten
- akustische Signalisierung von ausgewählten Ereignissen im System
- 2 Eingänge
- Signalisierung der fehlenden Kommunikation mit der Zentrale
- RS-232 Schnittstelle für leichte Programmierung der Bedienteiloptionen, Namen und Inhalte der Meldungen



### TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung (±15%)	12 V DC
Abmessungen des Gehäuses	115 x 95 x 25 mm
Betriebstemperatur	-10...+55 °C
Ruhestromaufnahme	50 mA
Max. Stromaufnahme	170 mA

