

INT-E

LINIENERWEITERUNGSMODUL

Das Modul ist mit den Alarmzentralen der Serien **INTEGRA**, **INTEGRA Plus**, **VERSA**, **VERSA Plus**, **PERFECTA** und **PERFECTA-T** als auch mit der Zutrittskontrollzentrale **ACCO-NT** kompatibel. Dieses Gerät ersetzt CA-64 E/CA-64 EPS. **INT-E** erweitert das System um 8 verdrahtete Meldelinien, sowie ermöglicht den Anschluss von Rollladen- und Erschütterungsmeldern. Zusätzlicher Sabotageeingang schützt vor unbefugtem Öffnen des Gehäuses.

- Erweiterung des Systems um 8 Linien
- Auswahl von Konfigurationen:
 - NO, NC
 - EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC (nur für Alarmzentralen)
 - 3EOL (nur für die Zentrale INTEGRA Plus)
- programmierbarer Widerstandswert EOL (nur für Zentrale INTEGRA, INTEGRA Plus, VERSA, VERSA Plus)
- Bedienung von Erschütterungs- und Rollladenmeldern
- möglicher Anschluss an den **RS-485** Bus Aktualisierung der Firmware über den Bus)



TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung (±15%)	12 V DC
Betriebstemperatur	-10 °C...+55 °C
Ruhestromaufnahme	35 mA
Max. Stromaufnahme	80 mA
Gewicht	47 g
Max. Luftfeuchtigkeit	93±3%
Abmessungen	80 x 57 mm
Umweltklasse gem. EN50130-5	II
Belastbarkeit des Ausgangs +12V	2,5 A / 12 V DC
Schutzklasse gem. EN 50131 (ohne Netzteil)	Grade 3
Schutzklasse gem. EN 50131 (mit APS-412 Netzteil)	Grade 2