

INT-KLFR-BSB

BEDIENTEIL FÜR DAS INTEGRA-ALARMSYSTEM

Das Bedienteil **INT-KLFR** ist ein Vorschlag für die Benutzer, die an traditionelle Bedienung des INTEGRA-Systems gewöhnt sind und zugleich ein modernes gefälliges Design erwarten. Der integrierte Zutrittskartenleser ermöglicht außerdem die Systembedienung ohne das Kennwort eingeben zu müssen.

- Hintergrundbeleuchtung des Displays und der Tastatur
- LED-Anzeige des Systemzustandes
- Alarme ÜBERFALL, BRAND, NOTRUF über Tastatur ausgelöst
- akustische Signalisierung der gewählten Ereignisse im System
- 2 frei programmierbare Eingänge (mit der Unterstützung der Konfiguration 3EOL)
- RS232-Schnittstelle für den Betrieb mit der Software **GUARDX**
- integrierter Zutrittskartenleser



TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Spannungsversorgung (±15%) | 12 V DC |
| Abmessungen des Gehäuses | 145 x 143 x 25 mm |
| Betriebstemperatur | -10...+55 °C |
| Ruhestromaufnahme | 60 mA |
| Max. Stromaufnahme | 110 mA |
| Gewicht | 346 g |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 93±3% |
| Umweltklasse gem. EN50130-5 | II |

