

# INT-TSG-WSW

## TECLADO CON PANTALLA TÁCTIL

**INT-TSG** es una solución perfecta para los usuarios de los sistemas de alarmas **INTEGRA** y **VERSA** que buscan una comodidad en cuanto al uso de cada día como en caso de los smartphones y las tabletas modernos. La combinación de un tamaño pequeño y el diseño atractivo hace que es una selección buena tanto para los interiores clásicos como modernos. Es una propiedad distintiva, el espesor pequeño de la caja lo que hace que el teclado se integre perfectamente con la pared a la que está montado.

Sin embargo, el aspecto atractivo del equipo es solo el principio de la lista de sus ventajas. La pantalla de colores de 4,3" de diagonal ha permitido diseñar una forma completamente nueva del manejo diario de las centrales **INTEGRA** y **VERSA**. El panel táctil que cubre toda la placa frontal del equipo, hecho en la tecnología capacitiva permite el manejo cómodo con el dedo. Pictogramas grandes y legibles facilitan el uso de las opciones ofrecidas por el sistema.

Aparte de los comandos básicos como armar y desarmar, las funciones **MACRO** de **INT-TSG** permiten activar una secuencia de acciones con un comando único. De tal manera, es una solución perfecta para utilizar las funcionalidades de domótica disponibles en las centrales **INTEGRA**. Por example, el comando "película" puede bajar las persianas, desplegar la pantalla de proyección y encender la iluminación discreta.

**INT-TSG** proporciona un acceso fácil a la información sobre el estado actual del sistema. Debido a la posibilidad de personalizar la pantalla de estado, un simple vistazo al display es suficiente para enterarse si el sistema de alarmas está armado, si el alumbrado exterior está encendido o si el riego del jardín está activado actualmente. En modo de pantalla de estado puede ser utilizada también para activar la galería de fotos.



### Propiedades:

- pantalla táctil 4.3" touchscreen reaccionando a un ligero toque
- interfaz gráfica de usuario con íconos de diferentes colores
- funciones **MACRO** para facilitar el control de domótica
- diodos **LED** para indicar el estado actual del sistema
- posibilidad de adaptar la pantalla de estado a las necesidades de usuarios
- 2 zonas (soportadas sólo por las centrales **INTEGRA** e **INTEGRA Plus**)
- posibilidad para activar alarmas **PÁNICO**, **FUEGO** y **AUXILIAR**
- compatible con las centrales de alarmas **VERSA** (**VERSA Firmware v1.04** o posterior, **INT-TSG Firmware v1.03** o posterior)
- modo despertar
- marco de foto
- volumen ajustable

### DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación ( $\pm 15\%$ )	12 V DC
Rango de temperaturas de trabajo	-10°C...+55°C
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	250 mA
Consumo máximo de la corriente	265 mA
Peso	165 g
Humedad máxima	93 $\pm$ 3%
Clase medioambiental según EN50 130-5	II
Tarjetas de memoria soportadas	microSD, micro SDHC
Dimensiones de la carcasa (ancho x alto x espesor)	120 x 92 x 14 mm