

INT-KLFR-WSW

TECLADO PARA EL SISTEMA DE ALARMAS INTEGRA

El teclado **INT-KLFR** ha sido diseñado para los usuarios que prefieren una interfaz tradicional para gestionar el sistema de alarmas, pero también acepta las soluciones de aspecto atractivo. Adicionalmente, el lector de tarjetas de proximidad incorporado posibilita gestionar el sistema sin necesidad recordar la contraseña.

- botones y display retroiluminados
- diodos LED para indicar el estado del sistema
- botones PÁNICO, FUEGO y AUXILIAR
- señalización acústica de eventos seleccionados del sistema
- 2 zonas programables (con soporte para configuración 3EOL)
- conector RS-232 para interactuar con el programa **GUARDX**
- lector de tarjetas de proximidad incorporado para gestionar el sistema

DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación (±15%)	12 V DC
Dimensiones de la caja	145 x 143 x 25 mm
Rango de temperaturas de trabajo	-10...+55 °C
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	60 mA
Consumo máximo de la corriente	110 mA
Peso	346 g
Humedad máxima	93±3%
Clase medioambiental según EN50 130-5	II