

MLB-400

MÓDULO DE LÍNEA LATERAL CONVENCIONAL

El módulo **MLB-400** permite conectar con la central de alarma de incendios direccionable los detectores convencionales o los pulsadores manuales de incendios de SATEL. Está diseñado para funcionar en la línea de control de la central de alarma de incendios direccionable **ACSP-402**.

- soporte de un máximo de 32 detectores o 10 pulsadores manuales de incendios.
- aislador bilateral de cortocircuitos
- alimentación desde la línea de control
- caja hermética que posibilita el montaje en los lugares en los cuales aparece el fenómeno de condensación de agua



DATOS TÉCNICOS

| | |
|--|---------------------|
| Rango de temperaturas de trabajo | -10°C...+55°C |
| Peso | 153 g |
| Humedad máxima | 93±3% |
| Dimensiones | 131 x 131 x 38,5 mm |
| Consumo de la corriente en estado de supervisión | 3 mA |
| Consumo de la corriente en estado de alarma | 20 mA |
| Tensión de alimentación | 18...26 V DC |

