

# INT-KLFR-W

## CLAVIER DU SYSTÈME D'ALARME INTEGRA

Le clavier **INT-KLFR** est conçu pour les utilisateurs qui préfèrent une interface traditionnelle pour faire fonctionner le système d'alarme, mais qui attendent également des solutions esthétiques attrayantes. De plus, le lecteur de carte de proximité intégré vous permet la gestion du système sans avoir besoin de mémoriser les mots de passe.

- touches et écrans rétroéclairés
- voyants LED informant de l'état du système
- alarmes PANIQUE, INCENDIE et MÉDICALE (AUX) déclenchées avec des touches
- signalisation acoustique d'événements système sélectionnés
- 2 zones programmables (avec prise en charge de la configuration 3EOL)
- connecteur RS-232 pour fonctionner avec le programme **GUARDX**
- lecteur de carte de proximité intégré pour la gestion du système

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension d'alimentation ( $\pm 15\%$ )	12 V DC
Dimensions du boîtier	145 x 143 x 25 mm
Températures de fonctionnement	93 $\pm$ 3%
Consommation de courant en veille	60 mA
Consommation max. de courant	110 mA
Poids	346 g
Humidité maximum	93 $\pm$ 3%
Classe environnementale selon EN50130-5	II