

# VERSA-LCDM-WH

## CLAVIER LCD POUR CENTRALES VERSA

Le clavier **VERSA-LCDM-WH** est dédié à la gestion des centrales d'alarme de série VERSA. Son écran très lisible et de gros boutons améliorent le confort de l'exploitation quotidienne de la centrale VERSA. Grâce au design attrayant, son atout supplémentaire, il peut être un vrai élément de décoration d'intérieur.

- grand écran LCD lisible
- voyants LED indiquant l'état du système et des partitions
- activation rapide des modes d'armement choisis à l'aide de touches fonctionnelles
- rétro-éclairage de l'afficheur et des touches
- alarmes PANIQUE, INCENDIE, AUXILIAIRE déclenchées depuis le clavier
- signalisation acoustique des événements sélectionnés dans le système
- signalisation de perte de communication avec la centrale
- design attrayant

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Classe environnementale	II
Tension d'alimentation ( $\pm 15\%$ )	12 V DC
Dimensions du boîtier	139 x 124 x 22 mm
Températures de fonctionnement	-10...+55 °C
Consommation de courant en veille	50 mA
Consommation max. de courant	60 mA
Poids	236 g
Humidité maximum	93 $\pm$ 3%

