

INT-RX-S

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠ'ΕΚΤΑΣΗΣ Δ'ΕΚΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 433 MHz

Ο δέκτης τηλεχειριστήριων 433MHz επιτρέπει τη χρήση τηλεχειριστήριων ελέγχου για τον έλεγχο συστήματος συναγερμού. Κάνει τον έλεγχο ενός οικιακού συστήματος συναγερμού είναι τόσο απλός όσο ο έλεγχος ενός συναγερμού αυτοκινήτου.

- Επιτρέπει τη χρήση τηλεχειριστήριων απομακρυσμένου ελέγχου 433 MHz με πίνακες **INTEGRA, VERSA, PERFECTA 16, PERFECTA 32, PERFECTA 32 LTE, PERFECTA-IP 32** και **PERFECTA-T 32**
- πλήρη απομακρυσμένο έλεγχο ταυτότητας χρήστη
- Ευέλικτη εκχώρηση των λειτουργιών στα κουμπιά του τηλεχειριστήριου
- Συμβατό με **P-2, P-4, T-1, T-2, T-4, MPT-300** και **MPB-300** τηλεχειριστήρια
- Μικρό περίβλημα διευκολύνει την εγκατάσταση σε κατάλληλο μέρος

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜ'ΕΝΑ

Αριθμός υποστηριζόμενων ασύρματων τηλεχειριστήριων μπρελόκ	248
Τάση τροφοδοσίας	12 V DC
Διαστάσεις κουτιού	24 x 110 x 27 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10 °C...+55 °C
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby	24 mA
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	29 mA
Βάρος	30 g
Μέγιστη υγρασία	93±3%
Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5	II
Υποστηριζόμενα τηλεχειριστήρια	MPT-300, P-2, P-4, T-1, T-2, T-4
Συχνότητα λειτουργίας Τηλεχειριστηρίου	433,05 ÷ 434,79 MHz