

VERSA-LED-BL

LED KEZELŐ VERSA PANELEKHEZ

A VERSA-LED-BL kezelő a VERSA vezérlőpanel alapú rendszerek mindennapos kezelésére szolgál. Az eszközbe épített LED-ek mutatják a riasztórendszer állapotát, amely a felhasználó számára érthető módon szolgáltat információt a végrehajtott műveletről. A LED-ek két csoportra kerültek felosztásra. Az első (6 LED: két zöld, két piros, egy sárga és egy kék) szolgál a rendszer és a partíciók állapotának megjelenítésére. A másik csoport 30 számozott LED-et tartalmaz, melyek a zónák állapotának és az adott partíció belépési/kilépési idejének visszaszámlálását mutatják. A kiválasztott események bekövetkezte hangjelzéssel is jelezhető.

A kezelő továbbá megfelelően jelölt funkciógombokkal is rendelkezik, melyek lehetővé teszik riasztások közvetlen indítását (PÁNIK, TŰZ és ORVOSI), valamint a kiválasztott élesítési módba történő gyors belépést. A billentyűzet háttérvilágítása gyenge fényviszonyok mellett is egyszerű használatot biztosít.

A kezelő kétféle színváltozatban: **VERSA-LED-BL** (kék) és **VERSA-LED-GR** (zöld) érhető el.

- zónák, rendszer és partíciók állapotát jelző LED-ek
- élesítési módok gyors kiválasztására szolgáló dedikált gombok
- PÁNIK, TŰZ és ORVOSI riasztások
- billentyűzet háttérvilágítás
- beépített zümmer
- kommunikáció elvesztésének önálló jelzése

MŰSZAKI ADATOK

Környezeti osztály	II
Ház méretei	114,5 x 95 x 22,5 mm
Működési hőmérséklet	-10...+55 °C
Névleges tápfeszültség (±15%)	12 V DC
Áramfelvétel készenléti állapotban	40 mA
Maximális áramfelvétel	120 mA
Tömeg	97 g

