

# INT-SZ-BL

## TASTIERA PER CONTROLLO ACCESSI

La tastiera per controllo accessi INT-SZ-BL è progettata per funzionare con le centrali INTEGRA e CA-64. Permette il controllo dell'accesso alla stanza o all'area, la cui entrata è limitata da una porta con serratura elettrica. Può anche essere utilizzato per il controllo accessi su altri dispositivi dotati di questo tipo di blocco, come ad esempio i cancelli.

INT-SZ-BL ha un ingresso per il monitoraggio dello stato della porta, un interruttore antimanomissione e tre LED colorati per indicare lo stato della porta / l'apertura della porta (l'apertura della porta viene inoltre segnalata acusticamente). Utilizzando i tasti corrispondenti, è possibile attivare i tre allarmi - RAPINA, INCENDIO e AUX - direttamente dalla tastiera. I tasti sono retroilluminati per un uso confortevole anche in condizioni di scarsa illuminazione.

La tastiera è disponibile con retroilluminazione in due versioni di colore: INT-SZ-GR (verde) e INT-SZ-BL (blu).

- LED di indicazione dello stato della porta
- allarmi RAPINA, INCENDIO, AUX con tasti dedicati
- segnalazione acustica di porta aperta
- relè di comando per elettroserratura
- ingresso per controllo dello stato della porta



### SCHEMA TECNICA

Classe ambientale	II
Tensione di commutazione massima del relè	24 V
Corrente massima commutata dal relè	2 A
Tensione di alimentazione (±15%)	12 V DC
Dimensioni del box	80 x 127 x 24 mm
Temperatura di lavoro	-10...+55 °C
Assorbimento di corrente in stato di pronto	24 mA
Assorbimento di corrente massimo	66 mA
Peso	110 g