

RE-2K

RICEVITORE RADIO 2 CANALI

RE-2K è un ricevitore radio a due canali per i telecomandi SATEL 433 MHz. Il dispositivo consente di controllare a distanza l'apparecchiatura collegata alle sue uscite a relè, incluso il cancello d'ingresso, la porta del garage, l'illuminazione e il pannello di controllo dell'allarme.

La trasmissione dei dati tra il trasmettitore e il ricevitore è implementata utilizzando la tecnologia di salto del codice dinamica KEELQ. Tale crittografia offre un elevato livello di sicurezza, impedendo che il segnale del telecomando venga copiato e utilizzato da parti non autorizzate.

Il dispositivo è dotato di un interruttore antimanomissione che risponde all'apertura del contenitore e offre anche le funzioni di indicazione di batteria scarica del telecomando, nonché di arresto e cancellazione degli allarmi.

RE-2K è disponibile come parte di un set che include due telecomandi a due canali. Il controller può gestire fino a 16 telecomandi.

- due canali programmabili separatamente
- supporto per un massimo di 16 telecomandi
- campo operativo fino a 200 m di spazio aperto
- indicazione remota di batteria scarica

SCHEMA TECNICA

Temperatura di lavoro	-10...+55 °C
Tensione di alimentazione	9...16 V DC
Assorbimento di corrente in stato di pronto	16 mA
Assorbimento di corrente massimo	60 mA
Peso	76 g
Umidità massima	93±3%
Frequenza operativa	433,05 ÷ 434,79 MHz
Dimensioni	118 x 72 x 24 mm
Uscita a relè	2 A / 24 V DC
Uscita SS	500 mA / 12 V DC

