

# INT-TSG-W

## TOUCHSCREEN BEDIENDEEL

De **INT-TSG** is een ideale oplossing voor gebruikers van de **INTEGRA** en **VERSA** alarmsystemen die op zoek zijn naar comfort bij het dagelijks gebruik en op hetzelfde niveau als bij de moderne smartphones en tablets. De combinatie van het kleine en aantrekkelijk design maken dit een goede keuze voor zowel moderne als klassieke interieurs. Opvallend is de dunne behuizing waardoor het bediendeel samen smelt met de muur waarop deze gemonteerd is.

Het aantrekkelijke uiterlijk is slechts het begin van de lijst met voordelen ervan. Een 4,3" kleuren LCD-scherm voor een geheel nieuwe manier van het bedienen van de **INTEGRA** en **VERSA** alarmsystemen. De capacitieve technologie die wordt gebruikt voor het touchscreen, welke de gehele voorkant van het apparaat bedekt, maakt eenvoudige bediening mogelijk met één blote vinger. Grote, leesbare pictogrammen maken het gemakkelijk om de mogelijkheden van het systeem te gebruiken.

Naast de standaard In en Uitschakel commando's maken de **MACRO** opties van de **INT-TSG** het mogelijk een reeks van commando's uit te voeren met slechts één enkele aanraking. Op deze manier is het een goede oplossing voor het gebruik bij intelligente Domotica functies die beschikbaar zijn in **INTEGRA** systemen. Bijvoorbeeld het "film" commando kan de jaloezieën om laag doen, het projectiescherm laten zakken en de verlichting gedimd aanzetten.

De **INT-TSG** biedt ook een gemakkelijke toegang tot de informatie over de huidige status van het systeem. Dankzij het aan te passen statusscherm zou één blik op het scherm genoeg kunnen zijn om te zien of het systeem is ingeschakeld, of de buitenverlichting aanstaat of wanneer de tuin berekend wordt. Het statusscherm kan ook worden gebruikt als de fotolijst.

### Eigenschappen:

- capacitief 4,3" touchscreen en reageert zelfs op de lichtste aanraking,
- grafische gebruikersinterface met kleurrijke pictogrammen,
- macro opties voor eenvoudige bediening van het totale systeem,
- weergave systeemstatus via led indicatie,
- statusscherm is aan te passen aan de wensen van de gebruiker,
- mogelijkheid tot aansluiten van 2 zones op het bediendeel (alleen ondersteund door INTEGRA en INTEGRA Plus alarmsystemen),
- mogelijkheid om PANIEK, BRAND en AUX alarmeren te activeren,
- werkt ook met de **VERSA** alarmsystemen (**VERSA firmware v1.04** of nieuwer en **INT-TSG Firmware v1.03** of nieuwer),

## TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding (± 15%)	12 V DC
Bedrijfstemperatuur	-10°C...+55°C
Stand-by verbruik	250 mA
Maximaal verbruik	265 mA
Gewicht	165 g
Maximale luchtvochtigheid	93±3%
Milieuklasse conform de EN50130-5	II
Ondersteunde geheugenkaarten	microSD, micro SDHC
Afmetingen behuizing (breedte x hoogte x dikte)	120 x 92 x 14 mm

