

# PNK-1

## PANIEKKNOP

De PNK-1 is een schakelende paniekknop die ontworpen is om direct een alarm te activeren, of het naar de meldkamer toe melden van een noodsituatie, waarbij gevaar is voor uw leven en eigendommen. Het apparaat wordt bijvoorbeeld gebruikt in gebouwen die overvallen kunnen worden, zoals bankkantoren, wisselkantoren, winkels, magazijnen, kantoren, enz.

De knop is geschikt voor elk alarmsysteem dat voorzien is van NC ingangen. Binnenin de PNK-1 knop is een reedcontact geïnstalleerd, waarvan de contacten openen door op de knop te drukken. Het apparaat is voorzien van een veer die de knop terugveert nadat deze is ingedrukt. U kunt de veer verwijderen en zo een knop verkrijgen met een mechanisch geheugen. In gebouwen waar meerdere geïnstalleerd paniekknoppen zijn, kunt u met een dergelijke oplossing bepalen welke het alarm geactiveerd heeft. De knop kan worden gereset naar de beginpositie met behulp van de bijgevoegde sleutel.

- activeren en signaleren van paniek en overval alarmen
- werkt met alle systemen welke NC zones ondersteunen

## TECHNISCHE GEGEVENS

Max. geschakelde voeding	5 VA
Max. geschakeld voltage reedcontact	160 V
Max. geschakeld vermogen	250 mA
Afmetingen behuizing	40 x 60 x 25 mm
Gewicht	27 g

