

AQUA Pet

DIGITALE PIR DETECTOR

De AQUA Pet is een digitale passief infrarooddetector die een PIR sensor met twee elementen gebruikt. Dankzij het gebruik van een digitaal algoritme voor bewegingsdetectie en de functie voor temperatuurcompensatie, wordt het apparaat gekenmerkt door een betrouwbare werking in vele omgevingstemperaturen en heeft een hoge gevoeligheid en immuñteit interferentie. De drie-staps gevoeligheidscontrole maakt het mogelijk om de prestaties van het apparaat aan te passen aan de behoeften van de gebruiker en te beveiligen pand. De detector is voorzien van een sabotageschakelaar. Bovendien heeft het ingebouwde EOL-weerstand voor eenvoudige installatie en aansluiting op het alarmsysteem.

De hoofdtaak van de detector is het detecteren van inbrekers in het beveiligde gebied. Het kan echter ook worden gebruikt om de functies voor gebouwautomatisering te implementeren. Wanneer het alarmsysteem niet ingeschakeld is, kan de detector de verlichting aansturen, de deuren openen of sluiten, enz. de AQUA Pet is een model dat bovendien een goede beveiliging biedt, zelfs wanneer kleine dieren (met een gewicht tot 15 kg) binnen het bereik zijn .

- ingebouwde EOL weerstanden (2 x 1K1)
- diervriendelijk tot 15 kg
- hoge kwaliteit dual pyrosensor element
- volledig digitaal algoritme

TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding ($\pm 15\%$)	12 V DC
Gedetecteerde doel snelheid	0,3...3 m/s
Afmetingen behuizing	63 x 96 x 49 mm
Bedrijfstemperatuur	-30...+55 °C
Aanbevolen installatiehoogte	2,4 m
Stand-by verbruik	10 mA
Maximaal verbruik	12 mA
Gewicht	90 g
Relais contact belasting	40 mA / 16 V DC
Milieuklasse conform de EN50130-5	II
Alarm signaleringstijd	2 s
Nageleefde normen	EN50130-5, EN50131-1, EN50131-2-2, EN50130-4

