

INT-RX-S

433 MHz HANDZENDER UITBREIDINGSMODULE

De INT-RX-S 433 MHz handzenderontvanger maakt het gebruik van afstandsbedieningen mogelijk om het alarmsysteem te bedienen. Het maakt de bediening van een alarmsysteem net zo eenvoudig als de bediening van een autoalarm.

- maakt gebruik van 433 MHz handzenders mogelijk voor **INTEGRA, VERSA, PERFECTA 16, PERFECTA 32, PERFECTA 32 LTE, PERFECTA-IP 32, PERFECTA-T 32** en **PERFECTA 64 M** alarmsystemen en het **ACCO NET** toegangscontrole systeem
- volledige afstandsbediening gebruiker identificatie
- flexibel toewijzen van functies aan de knoppen van de handzender
- werkt met **P-2, P-4, T-1, T-2, T-4, MPT-300, MPT-350** en **MPB-300** handzenders
- kleine behuizing voor installatie op een geschikte plaats



TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|--|----------------------------------|
| Aantal ondersteunde handzenders | 248 |
| Voeding (± 15%) | 12 V DC |
| Afmetingen behuizing | 24 x 110 x 27 mm |
| Bedrijfstemperatuur | -10 °C...+55 °C |
| Stand-by verbruik | 24 mA |
| Maximaal verbruik | 29 mA |
| Gewicht | 30 g |
| Maximale luchtvochtigheid | 93±3% |
| Milieuklasse conform de EN50130-5 | II |
| Ondersteunde afstandsbedieningen | MPT-300, P-2, P-4, T-1, T-2, T-4 |
| Afstandsbediening werking frequentieband | 433,05 ÷ 434,79 MHz |