

VERSA-MCU

DRAADLOZE CONTROLLER

De **VERSA-MCU** module maakt uitbreiding van het **VERSA** alarmsysteem met 433MHz draadloze detectoren mogelijk. Tot 30 detectoren kunnen worden toegevoegd aan het **VERSA** systeem met gebruik van deze module. Dankzij de compacte behuizing kan de **VERSA-MCU** module eenvoudig overal geïnstalleerd worden.

- ondersteund tot 30 **MICRA** systeem detectoren
- ondersteund 433 MHz componenten
- speciaal bedoeld voor **VERSA** alarmsystemen
- programmering van de controller geschiedt via het service menu of het **DLOADX** programma
- demonteren van het apparaat is niet nodig voor een software update
- kan op elke plek geïnstalleerd worden dankzij de compacte behuizing

TECHNISCHE GEGEVENS

Aantal ondersteunde handzenders	30
Voeding (± 15%)	12 V DC
Afmetingen behuizing	24 x 110 x 27 mm
Bedrijfstemperatuur	-10 °C...+55 °C
Stand-by verbruik	24 mA
Maximaal verbruik	29 mA
Gewicht	30 g
Maximale luchtvochtigheid	93±3%
Milieuklasse conform de EN50130-5	II
Aantal ondersteunde draadloze detectoren	30
Ondersteunde afstandsbedieningen	MPT-350, MPT-300, P-2, P-4, T-1, T-2, T-4
Ondersteunde draadloze detectoren	MFD-300, MMD-300, MPD-300, MSD-300
Afstandsbediening en draadloze detector werkingsfrequentie band	433,05 ÷ 434,79 MHz

