

CD-2

CZUJKA KURTYNOWA

CD-2 to przewodowa kurtynowa czujka ruchu. CD-2 przeznaczona jest do użytku wewnętrznego i może być elementem ochrony obwodowej.

CD-2 dostępna jest w trzech wariantach kolorystycznych: białym (CD-2), brązowym (CD-2 BR) oraz ciemnoszarym (CD-2 DG).

- detekcja ruchu przy pomocy pasywnego czujnika podczerwieni (PIR)
- regulowana czułość detekcji ruchu
- cyfrowy algorytm detekcji ruchu
- cyfrowa kompensacja temperatury
- soczewka zaprojektowana specjalnie dla czujek kurtynowych małego zasięgu SATEL
- dioda LED do sygnalizacji
- nadzór układu detekcji ruchu i napięcia zasilania
- ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podłoża

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania ($\pm 15\%$)	12 V DC
Wykrywalna prędkość ruchu	0,3...1 m/s
Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Pobór prądu w stanie gotowości	5 mA
Maksymalny pobór prądu	7 mA
Masa	27 g
Maksymalna wilgotność	93 \pm 3%
Wymiary	20 x 102 x 25 mm
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Czas sygnalizacji alarmu	2 s
Spełniane normy	EN 50130-4, EN 50130-5
Czas rozruchu	30 s
Obszar detekcji	5 m x 1 m, 15°
Wyjścia alarmowe (przełącznik NC, obciążenie rezystancyjne)	40 mA / 24 V DC
Wyjścia sabotażowe (NC)	40 mA / 24 V DC
Rezystancja zestyku przełącznika (wyjście alarmowe NC)	26 Ω