

# RX-2K

## КОМПЛЕКТ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ

- 2 независимых программируемых канала
- обслуживание до 340 радиобрелоков
- дальность действия до 200 м в прямой видимости
- сигнализация низкого напряжения питания батареи в брелоке
- подтверждение включения, выключения режима охраны и сброса тревоги
- порт RS-232 для программирования с помощью компьютера с установленной программой **DLOAD10**

## ТЕХДААННЫЕ

Диапазон рабочих температур	-10°C...+55°C
Напряжение питания	9...16 В DC
Потребление тока в режиме готовности	13 мА
Максимальное потребление тока	50 мА
Вес	92 г
Габаритные размеры	118 x 72 x 24 мм
Релейный выход	2 А / 24 В DC
Выход SS	500 мА / 12 В DC

