

# VERSA-MCU

## КОНТРОЛЛЕР БЕСПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ

Модуль **VERSA-MCU** позволяет расширить ПКП VERSA беспроводными извещателями 433 МГц. С его помощью любой ПКП серии **VERSA** может быть расширен на 30 извещателей. Благодаря небольшим размерам модуль **VERSA-MCU** можно легко установить на выбранном месте.

- поддержка до 30 извещателей системы MICRA
- поддержка брелоков 433 МГц
- поддержка ретранслятора радиосигнала MRU-300
- предназначен для ПКП VERSA
- настройка контроллера с помощью сервисного меню ПКП или ПО DLOADX
- обновление микропрограммы без необходимости демонтажа устройства
- компактный корпус, упрощающий установку в любом выбранном месте

## ТЕХДААННЫЕ

Число поддерживаемых радиобрелоков	30
Напряжение питания (±15%)	12 В DC
Габаритные размеры корпуса	24 x 110 x 27 мм
Диапазон рабочих температур	-10 °C...+55 °C
Потребление тока в режиме готовности	24 мА
Максимальное потребление тока	29 мА
Вес	30 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Число поддерживаемых беспроводных извещателей	30
Поддерживаемые брелоки	MPT-350, MPT-300, P-2, P-4, T-1, T-2, T-4
Поддерживаемые беспроводные извещатели	MFD-300, MMD-300, MPD-300, MSD-300
Рабочая частота брелоков и беспроводных извещателей	433,05 МГц