

INT-KWRL-SSW

БЕСПРОВОДНАЯ ЖКИ-КЛАВИАТУРА, СОВМЕСТИМАЯ С ПРИБОРОМ INTEGRA

Беспроводная клавиатура **INT-KWRL** позволяет осуществлять управление и настройку приборов серии **INTEGRA**. Она предназначена для работы в рамках беспроводной системы **ABAX** с двухсторонней связью.

Клавиатура поддерживается контроллером **ACU-120** и **ACU-270**. Примененная в клавиатуре **INT-KWRL** система, отвечающая за радиосвязь, обеспечивает дальность действия до 400 м для контроллера **ACU-270**. В случае контроллера **ACU-120** дальность действия в два раза больше и достигает до 800 м!

INT-KWRL предлагает полный функционал проводных клавиатур. Дополнительно, она оборудована встроенным считывателем карт и брелоков. Благодаря этому ее эксплуатация не требует запоминания пароля. С помощью карт и брелоков можно включать и выключать режим охраны или отменить тревогу.

Высокопроизводительные батареи, примененные в клавиатуре **INT-KWRL**, обеспечивают работу устройства в течение 3 лет. Такой результат стал возможным, благодаря применению отдельной батареи для подсветки клавиш и дисплея. Дополнительно, для снижения потребления энергии можно отключить считыватель, например, если в системе не используются бесконтактные карты. Устройство сочетает в себе знакомый пользователям интерфейс и новый современный дизайн. Беспроводная клавиатура обеспечивает гибкость в плане выбора места установки устройства, так как отсутствуют ограничения, связанные с прокладкой кабелей.

- совместимость с приборами серии **INTEGRA** и **INTEGRA Plus** ((микропрограмма 1.17 или выше)
- подключение через контроллер **ACU-120** или **ACU-270** ((микропрограмма 5.03 или выше)
- полный функционал проводных клавиатур
- двухсторонняя шифрованная радиосвязь на полосе частот 868 МГц
- дальность действия в прямой видимости:
 - до 800 м при подключении к **ACU-120**
 - до 400 м при подключении к **ACU-270**
- встроенный считыватель бесконтактных карт и брелоков
- вызов с клавиатуры тревог: НАПАДЕНИЕ, ПОЖАР, ПОМОЩЬ
- звуковая сигнализация выбранных событий в системе (пьезоэлектрический преобразователь)
- два режима работы: активный/неактивный
- опция активации
- настройка с помощью:
 - ПО **DLOADX** (версия 1.17.001 или выше)
 - клавиатуры в сервисном режиме
- большой удобный ЖКИ-дисплей
- русифицированное меню
- светодиоды, индицирующие состояние разделов (групп зон) и системы
- подсветка дисплея и клавиш (белого цвета)
- тамперный контакт, реагирующий на вскрытие корпуса и отрыв от монтажной поверхности
- корпус, обеспечивающий удобную и быструю установку
- питание: две батареи CR123A 3 В

ТЕХДААННЫЕ

| | |
|---|-------------------|
| Габаритные размеры корпуса | 145 x 143 x 25 мм |
| Диапазон рабочих температур | -10°C...+55°C |
| Вес | 374 г |
| Максимальная влажность воздуха | 93±3 |
| Полоса рабочих частот | 868,0 МГц |
| Батарея | 2 x CR123A 3В |
| Класс среды по стандарту EN50130-5 | II |
| Потребление тока в дежурном режиме от батареи BT1 | 5 |
| Максимальное потребление тока от батареи BT1 | 50 |
| Потребление тока в дежурном режиме от батареи BT2 | 1 |
| Максимальное потребление тока от батареи BT2 (отключенный считыватель карт) | 45 |
| Максимальное потребление тока от батареи BT2 (включенный считыватель карт) | 90 |
| Дальность действия (в прямой видимости) для ACU-270 | 800 |
| Дальность действия (в прямой видимости) для ACU-120 | 400 |

