

# ARU-100

## OPAKOVAČ SIGNÁLU ZARIADENÍ ABAX

**ARU-100** umožňuje efektívne zväčšenie dosahu činnosti systému **ABAX**, vďaka opakovaní signálov zo zariadení umiestnených mimo dosah kontroléra (okrem klávesníc). Modul **ARU-100** má zálohovaný napájací zdroj a zabudovaný Li-on akumulátor, ktorý zabezpečuje činnosť modulu pri výpadku hlavného napájania.

- opakovanie signálu z maximálne 46 zariadení systému **ABAX** alebo **ABAX 2** (vo verzii min. 2.02)
- zistenie sabotáže
- možnosť napájania zo siete 230 V AC
- zabudovaný záložný akumulátor

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Dosah rádiovkej komunikácie (na otvorenom priestranstve)	do 500 m m
Akumulátor Li-on	3,7 V / 1,8 Ah
Trieda prostredia podľa EN50130-5	II
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93±3%
Maximálny odber prúdu	55 mA
Hmotnosť	248 g
Napätie napájania (±15%)	230 V AC, 50-60 Hz
Pracovná frekvencia	868,0 ÷ 868,6 MHz
Odber prúdu v pohotovostnom režime	7 mA
Rozmer krytu	126 x 158 x 32 mm
Rozmery dosky elektroniky	87 x 104 mm
Pracovná teplota	-10...+55 °C