

APS-055

NAPÁJECÍ ZDROJ 5 V DC / 0,5 A PRO ZÁPUSTNOU MONTÁŽ

Spínaný zdroj **APS-055** je určen pro napájení 5 V DC zařízení. Lze jej použít jako externí zdroj napájení pro bezdrátové klávesnice SATEL, např.:

- **INT-KWRL2** (verze elektroniky 3.2 nebo novější),
 - **PRF-LCD-A2** (verze elektroniky 2.2 nebo novější),
 - **PRF-LCD-WRL** (verze elektroniky 2.2 nebo novější),
 - **VERSA-KWRL2** (verze elektroniky 2.2 nebo novější).
- Jmenovité výstupní napětí (podle IEC 38): 5 V DC.
 - Stabilizace výstupního napětí.
 - Výstupní proud: 0,5 A.
 - Vstupní filtr rušení.
 - Elektronická ochrana proti zkratu obvodu síťového napájení AC.
 - Elektronická ochrana proti zkratu a přetížení výkonového výstupu.
 - Montuje se do podomítkových a nástěnných elektrických propojovacích krabic o minimálním průměru 60 mm.

TECHNICKÁ DATA

Třída prostředí	II
Rozsah pracovních teplot	-10°C...+55°C
Hmotnost	37 g
Rozměry	47 x 47,4 x 22 mm
Vstupní napětí	5 V DC
Elektrická účinnost	do 72%
Jmenovité napětí výstupu (dle IEC 38)	5 V DC
Typ zdroje (dle normy EN 50131)	B
Výstupní proud zdroje	500 mA
Napájecí napětí	195...265 V AC
Proudový odběr napájecími obvody	3 mA