

# ANT-900/1800

## GSM ANTENNE

Die Dualbandantenne ANT-900/1800 ist für den Betrieb mit den Modulen: **GSM-4, GSM LT-1, GSM LT-2, GPRS-T1, GPRS-T2, GPRS-T4, GPRS-T6** und der Alarmzentrale **INTEGRA 128-WRL** ausgelegt. Sie ist mit einem Standard-SMA-Anschluss ausgestattet, sodass sie auch in anderen Geräten verwendet werden kann, die mit solch einem Anschluss ausgestattet sind. Das 2,5 m lange Kabel und der Magnetfuß gewährleisten eine einfache Montage, auch in gewisser Entfernung vom kooperierenden Gerät. Dies ermöglicht es, die Antenne an einem Ort mit optimaler GSM-Signalstärke zu platzieren.

Die Antenne arbeitet in den folgenden Frequenzbändern: 900/1800 MHz.

- Antenne 900/1800 MHz für Module **GSM-4, GSM LT-1, GSM LT-2, GPRS-T1, GPRS-T2, GPRS-T4, GPRS-T6, INTEGRA 128-WRL**



## TECHNISCHE DATEN

Betriebsfrequenz	900/1800 MHz
Kabellänge	2,5 m
Impedanz	50 Ohm
Kabel	kabel koncentryczny RG174 (czarny)
VSWR	< 2,0
Betriebstemperatur	-20...+60°C
Anschluss	SMA