

PB-10

BOUTON PANIQUE

PB-10 est un bouton panique sans fil utilisé pour déclencher une alarme panique ou appeler à l'aide. Il peut également être utilisé pour commander divers appareils (p. ex. appareils d'automatisation ou de contrôle d'accès)

- contact d'autoprotection contre l'ouverture du boîtier et contre l'arrachement du boîtier du support
- compatible avec toute centrale prenant en charge les détecteurs de type NC



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Températures de fonctionnement	-10°C...+55°C
Poids	58 g
Humidité maximum	93±3%
Dimensions	ø97 x 29 mm
Classe environnementale selon EN50130-5	II
Sorties de sabotage (NC)	10 mA / 24 V DC
Sorties d'alarme NC	100 mA / 24 V DC

