

# MPT-300

## ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ MICRA

Τηλεχειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών για τον έλεγχο του συστήματος MICRA. Επιτρέπει όχι μόνο την εύκολη όπλιση και αφόπλιση του συστήματος, αλλά και να καλέσει για βοήθεια (έναρξη του συναγερομό πανικού), ή τον έλεγχο άλλων συσκευών που συνδέονται με το σύστημα MICRA, για παράδειγμα, η πύλη εισόδου. Πρόσθετο πλεονέκτημα του είναι η δυνατότητα να ρυθμίσετε ξεχωριστά κάθε κουμπί, έτσι ώστε η λειτουργία του να ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας.

### Χαρακτηριστικά:

- Όπλιση / αφόπλιση, πρόκληση συναγερομό πανικού ή ενεργοποίηση / απενεργοποίηση συσκευών που είναι συνδεδεμένες στο σύστημα MICRA
- Πέντε κουμπιά των οποίων η λειτουργία μπορεί να προσδιοριστεί μεμονωμένα στο σύστημα MICRA, επιτρέποντας τη λειτουργικότητα του τηλεχειριστηρίου να προσαρμοστεί στις ανάγκες και τις συνήθειες του χρήστη
- Ενσωματωμένος γάντζος για μπρελοκ
- Σχεδιασμός κλειδιών για να αποφύγετε το κατά λάθος πάτημα των πλήκτρων στην τσέπη
- Ανίχνευση χαμηλής μπαταρίας και ένδειξη στο τηλεχειριστήριο χρησιμοποιώντας το σύστημα MICRA,

### Εφαρμογή:

Έλεγχος του συστήματος MICRA σε μικρού μεγέθους κτίρια, όπως περιίπτερα, εξοχικές κατοικίες, καταστήματα, αυτόνομαγκαράζ και συνεργεία

### Σύνολο παράδοσης:

Τηλεχειριστήριο, 2 μπαταρίες CR2016, γάντζο snap, εγχειρίδιο χρήσης



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

Διαστάσεις κουτιού	38 x 78 x 16 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10...+55 °C
Βάρος	30 g
Μέγιστη υγρασία	93 ±3%
Ζώνη συχνότητων λειτουργίας	433,05 ÷ 434,79 MHz
Εμβέλεια ασύρματης επικοινωνίας (σε ανοιχτό χώρο)	Προς100 m m
Μπαταρία	2 x CR2016 3V
Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5	II