

VERSA-LCD-GR

LCD KEZELŐ VERSA KÖZPONTOKHOZ

A kezelőablak feladata a **VERSA** riasztórendszerek mindennapos használata. Az LCD kijelzőnek köszönhetően, amelyen szöveges üzenetek olvashatók, még a riasztóközpont fejlett funkcióinak kezelése is egyszerű és kényelmes. Külön kényelmi lehetőséget képeznek a riasztási mód (teljes, éjjeli vagy nappali) kiválasztását megkönnyítő funkciógombok.

- könnyen olvasható kijelző
- rendszer és partíció állapot LED-es kijelzése
- élesítési módok gyors kiválasztása külön nyomógombokkal
- billentyű nyomvatartás esetén PÁNİK, TŰZ és SEGÍTSÉG riasztások
- billentyűzet és kijelző háttérvilágítás
- hangjelzés kiválasztott rendszereseményekre
- kommunikáció elvesztésének önálló jelzése

MŰSZAKI ADATOK

Környezeti osztály	II
Ház méretei	114,5 x 95 x 22,5 mm
Működési hőmérséklet	-10...+55 °C
Névleges tápfeszültség (±15%)	12 V DC
Áramfelvétel készenléti állapotban	36 mA
Maximális áramfelvétel	110 mA
Tömeg	123 g

