

# INT-R

## UNIVERZÁLIS KÁRTYA / CHIP OLVASÓ EXPANDER

Beléptetésvezérlésre és partíció élesítésére/hatástalanítására szolgáló kártya / iButton chip olvasó csatlakoztatását lehetővé tevő INTEGRA központ bővítőmodul. Az INT-R bővítő INTEGRA és CA-64 riasztóközpontokkal működik.

### Tulajdonságok:

- két kártya/iButton chip olvasó csatlakoztatási lehetőség
- kompatibilis a Wiegand 26 formátumú olvasókkal
  - Wiegand 26
  - Wiegand 26/34/42/56 (3.02 vagy újabb verzió)
- elektromágneses ajtózárvérelő relé
- ajtóállapot felügyeleti bemenet
- bemenet az ajtó gombnyomásra való nyitásához
- ajtónyitógomb bemenet
- tűzeseti automatikus nyitási lehetőség
- szabotázsbemenet

### MŰSZAKI ADATOK

Környezeti osztály	II
Nyomatott áramkört lemez méretei	140 x 68 mm
Működési hőmérséklet	-10...+55 °C
Tápfeszültség	12 V DC ±15%
Áramfelvétel készenléti állapotban	110 mA
Maximális áramfelvétel	150 mA
Tömeg	80 g
Reléérintkezők megengedett terhelése (ellenállási)	5 A / 30 V DC
Maximális nedvesség	93 ±3%