


# INT-S-GR

## TASTIERA DI PARTIZIONE

La tastiera di partizione è destinata alla semplice gestione di una singola area del sistema **INTEGRA**. Costituisce la soluzione ideale nei casi in cui all'interno di un sistema ci siano diverse aree indipendenti.

- comando di una partizione del sistema
- allarmi RAPINA, INCENDIO, AUX con tasti dedicati
- LED che indicano lo stato della partizione
- segnalazione acustica degli eventi selezionati
- funzioni di controllo accessi
- relè di comando per elettroserratura
- ingresso per il controllo dello stato della porta



### SCHEMA TECNICA

Tensione di alimentazione (±15%)	12 V DC
Temperatura di lavoro	-10...+55 °C
Assorbimento di corrente in stato di pronto	40 mA
Assorbimento di corrente massimo	75 mA
Peso	110 g
Umidità massima	93±3%
Dimensioni	80 x 127 x 24 mm
Classe ambientale EN50130-5	II
Capacità di carico uscita relè (carico resistivo)	2 A / 24 V DC